

DFS 2 - JORDFELSBRYTARE 2-POLIG



Info

Jordfelsbrytare används som person- eller anläggningskydd, 30 mA för personskydd och 100 eller 300 mA för anläggningskydd. Alla jordfelsbrytarna är stötströmssäkra, vilket innebär att de är skyddade mot oönskade fränkopplingar p g a Spikar/transienter på nätet.

Mjukledare kan anslutas under fasskena med skruvanslutning på båda sidor.

Jordfelsbrytaren skall regelbundet kontrolleras (var 6:e månad) med den blåtestknappen som finns på varje jordfelsbrytare.

Temperatur vid drift -25°C - +40°C.

Jordfelsbrytaren är enligt standard EN 61008-1.

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Benämning	Antal poler	Typ	Märkström	Felström
09124601		DFS 2 025-2/0,03-A	2	A	25	30mA
09134601		DFS 2 040-2/0,03-A	2	A	40	30mA
09144601		DFS 2 063-2/0,03-A	2	A	63	30mA
09124598		DFS 2 025-2/0,03-B SK	2	B	25	30mA
09134598		DFS 2 040-2/0,03-B SK	2	B	40	30mA